



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΡΥΦΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής:

-Πολυλειτουργική συσκευή, που ανιχνεύει όλα τα είδη κρυφών καμερών και και άλλες ασύρματες συσκευές παρακολούθησης.

-

Ανιχνεύει συσκευές, οι οποίες λειτουργούν σε ράδιο συχνότητες/RF/ στο διαπασών από 1MHz έως 6.5 GHz, για όλες τα είδη ράδιο συχνοτήτων συσκευές, σε αυτό το σύνολο και GSM-ή WIFI, Bluetooth, FM, VHF, UHF, 900/1200/2400 και πομπούς βίντεο και ήχου, που λειτουργούν σε αυτές τις συχνότητες.

- Με την βοήθεια του υπερβολικά δυνατού κόκκινου LED φωτισμού μπορείτε να βρείτε κάθε είδους φακό κρυφής κάμερας, κάμερα -κουμπί, μίνι κάμερα, κινητή κάμερα και άλλα.

- Ο ανιχνευστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο λειτουργίες για να βρείτε κάθε είδους προϊόντα παρακολούθησης.

- Λειτουργία σειρήνα και λειτουργία δόνησης. Ή με άλλα λόγια, όταν ο ανιχνευστής βρει συσκευή, που σας παρακολουθεί, εάν βρίσκετε στην πρώτη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί η σειρήνα και εκτός από αυτό θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει LED δίοδος και θα ακούσετε έναν ενοχλητικό και συνεχόμενο ήχο. Εάν όμως η συσκευή βρίσκετε στην δεύτερη λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει τις συσκευές χωρίς να βγάλει κανένα ήχο, απλά θα δονίζει, ενώ άμα είστε με ακουστικά, που επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, θα ακούσετε ξανά την σειρήνα, αλλά μόνο εσείς. Αυτό είναι πολύ βολικό, εάν δεν θέλετε οι γύρω σας να καταλάβουν ότι ελέγχετε για κοριούς.

- Ρυθμιζόμενη λειτουργία για ανίχνευση φακών /lens detector/, καθώς αλλάζει η συχνότητα που αναβοσβήνει ο φωτισμός.

-Ενσωματωμένη 500mA επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων-λιθίου /LIION/, ώρα χρήσης με μια επαναφόρτιση γύρω στις 6 ώρες για το lens detector και μέχρι 15 ώρες για τον ράδιο ανιχνευτή συχνοτήτων /RF detector/.

- Με υπερβολικά μικρές διαστάσεις, εύκολος για χρήση, ο καθένας μπορεί να μάθει να το χρησιμοποιεί, δεν χρειάζεστε προκαταρκτική προετοιμασία.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Συχνότητα λειτουργίας/ανίχνευσης: από 1 MHz έως 6.5 GHz.

- LED lens ανιχνευτής: έως 70000 MCD φωτισμοί

- Διαστάσεις: 65x48x15 mm

-Μάκρος κεραίας: 123 χιλιοστά

-Μπαταρία: 3.7 VDC 500mA

- Βολτάξ φόρτισης της συσκευής: 5-6 VDC

-

Κατανάλωση ενέργειας: κάτω 100 mA χρήση με τον RF/lens ανιχνευτή: Σε μερικά σημεία σας δίνουμε πληροφορίες για το πώς να λειτουργείτε με τον ανιχνευτή, και πιο κουμπί του ή ένδειξη σε τι απαντάει.

Οδηγίες χρήσης:

Οδηγίες

Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας το on/off.

Τραβήξτε την κεραία τελείως.

Πατήστε το κουμπί MODE για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σε λειτουργία ράδιο συχνότητας με ήχο. Ρυθμίστε την ευαισθησία με το ποτενσιόμετρο. Για αρχή βάλτε το στο τέρμα και μόλις οι φωτεινές ενδείξεις αρχίσουν να αναβοσβήνουν αρχίστε να ελατώνεται την ευαισθησία για να μπορείτε να φτάσετε πιο κοντά στη συσκευή που έχει ανιχνεύσει.

Όσο πιο κοντά βρίσκεστε τόσο πιο πολύ ήχο θα βγάζει ο ανιχνευτής και κ τόσο πιο πολύ θα οι φωτεινές ενδείξεις θα φτάνουν στο κόκκινο λαμπάκι.

Με το κουμπί MODE μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες , για ανίχνευση με δόνηση.

Η ρύθμιση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία ήχου.

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Ανιχνευτής για εντοπισμό κρυφών καμερών και υποκλοπών"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr