



GSM ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ ΜΕ AGPS ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή είναι φτιαγμένη για την ασφάλειά σας, για αυτό και εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη αν κάποιος την κακομεταχειρίζετε για κάποιο τρίτο πρόσωπο. Όταν η συσκευή λειτουργεί μέσω δίκτυο κινητού τηλεφώνου η χρήση ενέργειας είναι πιο μικρή. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την συσκευή γιατί μπορεί να την χαλάσετε. 1 - Μικρόφωνο, 2 - θύρα USB καλώδιο, 3 - Μικρόφωνο, 4 - SOS κουμπί, 5 - Άνοιγμα για τοποθέτηση σκοινάκι, 6 - κουμπί για SIM κάρτα. Χρήση: αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί κινητό δίκτυο και στέλνει ρυθμίσεις μέσω μηνύματος σε επιλεγμένο τηλέφωνο. Για να λειτουργήσει πρέπει να τοποθετηθεί ενεργή SIM κάρτα, την οποία δεν χρησιμοποιείτε αυτή την στιγμή. Ενεργοποίηση: τοποθετήστε την SIM κάρτα στην ειδική είσοδο δεξιά, η μπλέ ένδειξη θα ανοβοσβήσει μια φορά εάν την έχετε τοποθετήσει σωστά. Αυτό σημαίνει ότι το τράκερ σας είναι ενεργοποιημένο. Μετά από τριπλό αναβόσβημα της λυχνίας σημαίνει ότι έχει συνδεθεί με το δίκτυο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Λειτουργεία επείγων κλήση τηλεφώνων

:αυτή η συσκευή επιτρέπει να εισάγετε μέχρι πέντε αριθμούς για επείγων περιστατικά, που λαμβάνουν SMS με την ενεργοποίηση της SOS λειτουργίας και έχουν την δυνατότητα να ακούνε από μακριά. Εισαγωγή επείγων αριθμών: πρέπει να στείλετε στον αριθμό της SIM κάρτας στην συσκευή μήνυμα με το περιεχόμενο HM1 /2, 3, 4, 5/ + τον τηλεφωνικό αριθμό, έτσι η συσκευή θα σας στείλει μήνυμα ότι ο αριθμός έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Λειτουργία ,άκουσμα από απόσταση: όταν ρησιμοποιείτε την λειτουργία με τους επείγων αριθμούς, ο αποθηκευμένος αριθμός σηκώνει στις κλήσεις, και ο άνθρωπος ακούγωντας μπορεί να καταλάβει αν είναι ασφαλείς η κατάσταση. SOS λειτουργία: Όταν έχετε ανάγκη από βοήθεια ,πρέπει μόνο να πατήσετε συνεχόμενο, για γύρω στα πέντε δευτερόλεπτα το SOS κουμπί, και η συσκευή θα στείλει μηνύματα για επείγων περιστατικά με το περιεχόμενο „SOS! Ask for help!” και θα καλέσει από δύο φορές στον κάθε αριθμό. Τα ακουστικά που περιλαμβάνονται στο σέτ θα σας βοηθήσουν να μιλάτε με τους ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο, και έτσι θα μπορείτε να τους πείτε που βρίσκεστε. Λειτουργία AGPS: Για να μάθετε που ακριβώς βρίσκετε η συσκευή πρέπει να στείλετε LBS σε αυτό, και σαν απάντηση θα λάβετε στο κινητό σας δύο μηνύματα: το ένα με αποστάσεις, τοποθεσία και πληροφορίες με διευθύνσεις, και το άλλο με Link με χάρτη της τοποθεσίας. Συναγερμός: Συναγερμός , με ανίχνευση φωνής -για τις ρυθμίσεις, στείλτε μήνυμα με περιεχόμενο GDM1 και θα ενεργοποιήσετε τον συναγερμό με την ανίχνευση φωνής. Μετά από αυτό θα λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses. Εφόσον έχετε κάνει τις ρυθμίσεις, την στιγμή στην οποία γύρω από την συσκευή υπάρχει κάποια αλλαγή στον ήχο, θα λάβετε μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. Στείλτε TIM** - Π.χ αν στείλετε TIM02, αν δύο λεπτά η συσκευή θα σκανάρει τον ήχο και αν είναι πάνω από 60 Db, θα σας στείλει μήνυμα, έτσι εσείς θα μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό της SIM κάρτας και να ακούσετε. Απενεργοποιήστε την ανίχνευση φωνής - απλά στείλτε GDM2 και θα λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Removal defenses. Συναγερμός μέσω δόνησης - Στείλτε GDM3, για ενεργοποίηση. Θα λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Set up defenses. Όταν υπάρχει κίνηση γύρω από την συσκευή ή ανιχνεύσει δονήσεις, θα σας ειδοποιήσει. Για να την απενεργοποιήσετε στείλτε απλά μήνυμα GDM4 και θα λάβετε μήνυμα: network signal: strong /good, fair, poor/. Remaining power **%. Removal defenses. Αλλαγή ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες συναγερμού: Οι λειτουργίες των συναγερμών μπορεί να είναι διαφορετικές αναλόγως με τις θελήσεις σας. Δηλαδή όταν κάτι ασυνήθιστο συμβεί γύρω από την συσκευή, αυτό μπορεί να αναλόγως με τις ρυθμίσεις που θέλετε , απλά να καλέσει ή να στείλει μήνυμα ή να στείλει μήνυμα και να καλέσει. Για να το κάνετε αυτό: Στείλτε MOD1 για αποστολή μηνύματος και μετά κλήση. Μετά το σταλθέν μήνυμα, στο κινητό σας θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα: Alarm mode has been changed to: send SMS first, and than call. MOD2 για μοναδική κλήση. Λαμβάνετε μήνυμα: Alarm mode has been changed to: only call. MOD3 σας επιτρέπει να αλλάξετε τον συναγερμό μόνο για μοναδικό μήνυμα. Και το μήνυμα που λαμβάνετε είναι: Alarm mode has been changed to: send SMS only. Αλλαγή γλώσσας: Έχετε την δυνατότητα να βάλετε δύο λειτουργικές γλώσσες, με τις οποίες να χρησιμοποιείτε τα μενού και να λαμβάνετε μηνύματα - Κινέζικα και αγγλικά. LAG1 σταλμένο σαν μήνυμα αλλάζει την γλώσσα στα Κινέζικα και LAG2 - Αγγλικά. Άλλες λειτουργίες: Τρέχον κατάσταση της συσκευής -όταν στείλετε μήνυμα DSP έχετε

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία
Προς το προϊόν "GSM ωτακουστής με AGPS λειτουργία"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr