



## ΚΑΜΕΡΑ ΜΈΣΑ ΣΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΜΕ ΕΥΡΥΓΨΝΙΟ ΦΑΚΌ



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1.** Για ενεργοποίηση της συσκευής,πατήστε συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα το δεύτερο κουμπί(απο τον φακό προς το λουράκι).Το φωτάκι ανάβει και η κάμερα είναι σε λειτουργία αναμονής.
- 2.** Για απενεργοποίηση πατήστε συνεχόμενα το ίδιο κουμπί μέχρι να σβήσει το φωτάκι.
- 3.** Για καταγραφή βίντεο πατήστε συνεχόμενα το κουμπί προς τον φακό.Τότε το φωτάκι αναβοσβήνει τρεις φορές και σβήνει.Αυτό σημαίνει οτι τραβάτε βίντεο.Για να σταματήσετε το βίντεο, πατάτε στιγμιαία το ίδιο κουμπί.
- 4.** Οι φωτογραφίες γίνονται με στιγμιαίο πάτημα του ίδιου κουμπιού με το οποίο τραβάτε βίντεο.
- 5.** Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σαν φορητή μνήμη ή για να μεταφέρετε τα ήδη καταγεγραμμένα αρχεία, απλά συνδέστε την στον υπολογιστή σας.Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα

λογισμικό.Αναγνωρίζεται αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την σωστή ημερομηνία και ώρα φτιάξτε αρχείο κειμένου με όνομα **tag.txt**.Εκεί γράψτε την ημερομηνία και την ώρα με τον παρακάτω τρόπο:

Π.χ : **[date] 2011/06/24 20:30:00**

Οποσδήποτε το καθε ένα πρέπει να είναι σε νέα σειρά.Μετά απο αυτό αποθηκεύστε το αρχείο στην μνήμη του μπρελόκ.Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η κάμερα, αυτόματα θα πάρει τις ρυθμίσεις και θα διαγράψει το αρχείο.Εάν δεν έχουν αλλάξει η ημερομηνία και η ώρα και το αρχείο δεν έχει διαγραφεί,τότε δεν το έχετε αποθηκεύσει στο σωστό μέρος.

Υπάρχει περίπτωση μερικές απο τις κάμερες να μην μπορούν να αλλάξουν ώρα με τον συγκεκριμένο τρόπο.Αυτό γίνεται επειδή υπάρχει διαφορά στο software.Σε αυτή την περίπτωση φτιάξτε αρχείο με το όνομα **TAG.txt** και με τον παρακάτω τρόπο:

**[Date] 2012 04 17 19 05 00**

**Τηρήστε απόλυτα το όνομα και το περιεχόμενο.**

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κάμερα μέσα σε τηλεχειριστήριο με ευρυγώνιο φακό"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr