

# SPYGR

## ΚΟΥΔΟΥΝΙ -ΜΑΤΑΚΙ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΑ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την πρακτική κάμερα,σιγουρευτείτε οτι έχετε βάλει σωστά την μπαταρία.Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε μη σταθερές και στραβές επιφάνειες,για να μην χαλάσει ή σπάσει η συσκευή σας γιατι εάν σπάσει δεν μετράει η εγγύηση.Μην το κουνάτε,πατάτε και μην πετάτε την κάμερα ή την οθόνη αυτής της κάμερας παρακολούθησης,και προσπαθήστε να μην γρατζουνίσετε την οθόνη.Προστατεύστε απο υψηλές θερμοκρασίες,υγρασία ή σκόνη,για να λειτουργεί μακροχρόνια η συσκευή σας και να μην λιώσουν τα εξαρτήματα της.

Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία της κάμερας,τοποθετήστε την microSD κάρτα μνήμης,γιατι εάν την τοποθετήσετε μετά την μπαταρία η συσκευή δεν θα την αναγνωρίσει.

Φυλλάσετε το καλώδιο,που συνδέει την κάμερα με την οθόνη.

136x75x18 χιλιοστά.

Εξωτερικές διαστάσεις/τοποθετείτε στην έξω πλευρά της πόρτας/ : 60x60x14 χιλιοστά.

Διαστάσεις τρύπας/στην οποία τοποθετείτε την βίδα,που κρατάει το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της κάμερας / : απο 15 εως 58 χιλιοστά.

Πάχος της πόρτας /που επιτρέπεται για να εγκαταστήσετε την συσκευή σας/: απο 35 εώς 105 χιλιοστά.

Μπαταρία : 3 AA μπαταρίες/κατα δύναμη αλκαλικές και μιας χρήσης/

Βολτάζ: 4.5 V εως 3.5 V

### **Οδηγίες για την εγκατάσταση της κάμερας:**

Ακολουθήστε το σχήμα ,για να τοποθετήσετε σωστά την κάμερα σας και να κερδίσετε καλό σύστημα παρακολούθησης μπροστά απο την πόρτα σας.

Σύσταση:Λεπτομερώς πως να εγκαταστήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με την κάμερα-ματάκι πόρτας.

Πριν τοποθετήσετε την κάμερα,προσέξε το πάχος της πόρτας σας.Εάν είναι κάτω απο 65 χιλιοστά επιλέξτε την πιο κοντή βίδα,που συμπεριλαμβάνετε στο σετ,στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιήστε την πιο μακριά βίδα.

Πριν βάλετε την δικιά σας κάμερα,αφαιρέστε απο την πόρτα το ματάκι που ήδη έχει.Εάν δεν έχετε ματάκι στην πόρτα σας θα πρέπει να φωνάζετε κάποιον άνθρωπο να σας κάνει ένα άνοιγμα με διάμετρο απο 20 εως 50 χιλιοστα στην πόρτα.Εφόσον πια έχετε άνοιγμα ή αφαιρέσατε το προηγούμενο ματάκι,απλώς τοποθετήστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής,δηλαδή την κάμερα,και προσεκτικά εισάγετε και το καλώδιο που συμπεριλαμβάνετε με την συσκευή.Βγάλτε τα αυτοκόλλητα απο την κολλητική ουσία,για να μείνει η κάμερα ακίνητη.

Πατήστε προσεκτικά.για να κολλήσει καλά η κάμερα στην επιφάνεια της κάμερας.

Απο την μέρα πλευρά της κάμερας πρέπει να εγκαταστήσετε τους ατσάλινους συνδετήρες.

Βγάλτε απο το κουτί,έπειτα περάστε το καλώδιο προσεκτικά απο το άνοιγμα του συνδετήρα και με κατσαβίδι προσεκτικά βιδώστε την βίδα στο άνοιγμα του συνδετήρα,για να σταθεροποιηθεί στην πόρτα.Εισάγετε την επιλεγμένη απο εσάς βίδα στο άνοιγμα και βιδώστε καλά.Ετοιμάστε τηνmicroSD κάρτα μνήμης,ανοίξτε την θύρα για την κάρτα μνήμης και για τις μπαταρίες,τοποθετήστε πρώτα την κάρτα μνήμης και έπειτα τις τρεις AA μπαταρίες,που έχετε αγοράσει νωρίτερα.Πρέπει να είναι αλκαλικές.Βάλτε το καπάκι για τις μπαταρίες,και μετά απο αυτό τραβήξτε προσεκτικά το καλώδιο,και προσπαθήστε να μην το κόψετε.Πιάστε το εσωτερικό μέρος στον ατσάλινο συνδετήρα,προσεκτικά πατήστε προς τα κάτω,μέχρι να ακούσετε να κάνει κράκ.Σιγουρευτείτε,οτι το εσωτερικό μέρος απο το σετ είναι σωστά τοποθετημένο και φιξαρισμένο,πατώντας το κουμπί answer για να δείτε τι φαίνετε μπροστά απο την πόρτα και εάν είναι φιξαρισμένη η κάμερα.Μετά απο αυτό,για να προστατεύσετε την οθόνη να μην χαλάσει ή απο σπάσιμο,μπορείτε να την βγάλετε,χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια σας,και να την κρεμάτε μόνο όταν είστε στο σπίτι σας και θέλετε να παρακολουθείτε και να βλέπετε τι γίνεται έξω.

### **Προσοχή**

:

1.Επειδή η συσκευή μπορεί να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε απο μόνη της ανα διαστήματα,οι μπαταρίες πιθανόν να εξαντληθούν,και για να αποφύγετε απότομη απενεργοποίηση της συσκευής,πρέπει να τις αλλάξετε νωρίτερα.

2.Όταν έχετε τοποθετήσει την microSD κάρτα μνήμης,και παρ'όλα αυτά η συσκευή

ακόμα δείχνει στην οθόνη της „Τοποθετήστε την microSD κάρτα" ή „Σφάλμα" ,επανακινήστε την κάμερα,βγάζοντας απευθείας τις μπαταρίες και τοποθετώντας τες ξανά, ή αλλάξτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε και βάλτε καινούργια.

3.Εάν για κάποιους λόγους εμφανιστεί στην οθόνη σας „Σφάλμα" , βγάλτε και ξαναβάλτε το καλώδιο.

---

Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία

Προς το προϊόν "Κουδούνι -ματάκι-κατάσκοπος πόρτας με εγγραφέα"

Copyright 2005 - 2017 Spy.gr